



### Шаг 1

Достать из упаковки все части ИК-рамки и детали для сборки: 3 планки, соединенные между собой, 1отдельная планка, винты.

### Шаг 2

Соедините углы рамки, согласно буквенному обозначению на концах планок.

\*понадобится крестовая отвертка



### Угол А

Соедините планки А - А, закрепите угол винтами.



## Угол В

Соедините планки В - В, закрепите угол винтами.



## Угол С

Соедините планки С - С, закрепите угол винтами.  
\*Данный угол соединяется без шлейфа



## Угол D

Для соединения этого угла необходимо совершить следующие действия:

- Вытяните часть контроллера из планки.
- Установите конец шлейфа из второй планки в разъем контроллера: конец шлейфа устанавливается контактами вниз - гладкой стороной вверх и закрывается соединительной платой.
- Задвиньте видимую часть контроллера обратно в планку.
- Соедините планки D-D в угол и закрепите его винтами.



Рамка готова к эксплуатации

